

SFR BUSINESS



Pack Business
Fiche Technique

Yealink DECT W73P

Janvier 2023

présentation du DECT IP Yealink W73P

base de connexion et combiné



présentation du DECT IP Yealink W73P

caractéristiques techniques et mise en service

Borne : modèle W70B

Combiné : modèle W73H

caractéristiques techniques

- DECT IP à 1 ligne (1 compte SIP) par borne de connexion
- Jusqu'à 10 combinés par Borne (avec la même ligne)
- Borne PoE Class 1
- Distance de la borne : 50m indoor, 300m outdoor
- Ecran couleur 1.8" 128x160
- Haut parleur Full Duplex
- Son HD large bande, FNR (réduction de bruit)
- Prise casque : Jack 3,5mm
- Charge : 22 heures d'appel et 300 heures en veille
- Température d'utilisation : 0°C - 40°C
- 100 contacts
- 100 derniers appels dans le journal
- 2 appels simultanés

installation

- Installation mural de la borne et du socle, clip ceinture
- Eloignement minimum entre 2 bornes > 2m (groupe de 6 max)
- Nombre de DECT max sur un site : 18 – 3 groupes éloignés de 70m
- Pour distinguer les bornes, à partir de leur combiné, les renommer : menu/Réglage/6. Enregistrement/Sélectionner la base/Renommer

Combinés supplémentaires :

Le W73P est livré avec 1 combiné déjà appairé

- Borne : presser 2s l'icône  les leds en bas à droite clignotent
- Sur le nouveau combiné, faire menu/Réglage/6. Enregistrement
Inscrire le combiné - code PIN 1705 (PIN par défaut 0000)

Ajout d'un répéteur RT30 :

Le DECT W73P est livré sans répéteur

- 3 max en étoile (+50m indoor, +300m outdoor par répéteur)
- Sur le combiné faire menu/Réglage/8. Paramètres système/Mode répéteur/RT30 puis Select.