

Poste IP CISCO 8851

Présentation du poste

- ① Appel entrant ou indicateur de messagerie vocale
- ② Boutons de navigation
- ③ Touches programmables
- ④ Boutons de fonctionnalités et de session
- ⑤ Retour, cluster de navigation (anneau et bouton **Sélect.**), et Libérer
- ⑥ Attente, Transfert et Conférence
- ⑦ Casque, Haut-parleur et Silence
- ⑧ Messagerie vocale, Applications et Répertoire
- ⑨ Volume



Caractéristiques techniques du poste CISCO 8851

Ressource : https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8800-series/english/user-guide/P881_BK_C3A802A0_00_cisco-ip-phone-8800-user_guide/P881_BK_C3A802A0_00_cisco-ip-phone-8800-user_guide_chapter_00.html

Fonctions	Caractéristiques
Type de poste	Poste IP
Ecran	Couleur 5" - 800 x 480
Touches programmables	9
Module d'extension de touches	8800KEM 4,3" LCD - ajout de 2 x 18 touches
Qualité sonore et Haut-parleur	Combiné : narrow band audio Haut-parleur : Full duplex
Bluetooth	3.0
Prise casque	RJ9, USB A
Connexion, branchement et consommation électrique	Gigabit-Ethernet 10/100/1000IEEE PoE 802.3af PoE (Class 4) - 25W max Alimentation non fournie (power cube CISCO série 8800 - 44W)
Kit de montage mural	En option
Conférence	Jusqu'à 6 participants dont l'organisateur
Mise en attente	Jusqu'à 20 communications simultanées
Transfert d'appel	Dirigé et à l'aveugle - menu contextuel
Parcage d'appel	menu contextuel de parcage et départage